

# Guida rapida riconfigurazione del terminale

Per riconfigurare il terminale o regolare l'indirizzo host/IP del VCS, procedere come segue.

## Istruzioni per la riconfigurazione di yomani touch XR

1. Premere il tasto <MENU>.	<MENU>
2. Selezionare <Parametri>.	<Parametri>
3. Selezionare <Tecnico>.	<Tecnico>
4. Sul display compare <Password> seguita da un campo vuoto. Inserire nel campo la password <b>238324</b> e premere <OK>.	<238324> <b>OK</b>
5. Selezionare <Comm. Impostazioni>.	<Comm. Impostazioni>
6. Selezionare <VCS Host/IP>.	<VCS Host/IP>
7. Cancellare l'indirizzo VCS/IP esistente usando il tasto <Canc> oppure <Corr.>.	<Canc> oppure <Corr.>
8. Inserire il nuovo indirizzo VCS/IP <b>217.117.195.104</b> . L'inserimento si effettua per mezzo della tastiera del terminale. Infine premere il tasto <OK>.	<217.117.195.104> <b>OK</b>
9. Selezionare <VCS Port> e premere <OK>. Sul touchscreen non si deve confermare con <OK>.	<VCS Port> <b>OK</b>
10. Inserire nuovo VCS Port <b>8500</b> . Dopodiché premere tasto <OK>. L'inserimento si effettua tramite tastiera del terminale.	<8500> <b>OK</b>
11. Selezionare <Test di connessione>.	<Test di connessione>
12. Appare <Connection OK>. Premere il tasto <Stop>. Se appare <Connection failed> anziché <Connection OK>, ripetere dal punto 6.	<Stop>
13. Aprire nuovamente il menu. Ved. punto 1.	<MENU>
14. Selezionare <Configurazione> e inserire la password <b>2005</b> .	<Configurazione> <2005>
15. Inizia l'installazione del software. L'installazione dura 15 minuti.	

## Istruzioni per la riconfigurazione di PAX S920, PAX Q80, Ingenico ipp350, iCT250, iWL25x

1. Premere il tasto <INFO>.	<INFO>
2. Selezionare <Parametri> e premere <OK>. Su touchscreen non si deve confermare con <OK>.	<Parametri> 
3. Selezionare <Tecnico> e premere <OK>. Su touchscreen non si deve confermare con <OK>.	<Tecnico> 
4. Sul display compare <Password> seguita da un campo vuoto. Inserire nel campo la password <b>238324</b> e premere <OK>.	<238324> 
5. Selezionare <Comm. Impostazioni> e premere <OK>. Su touchscreen non si deve confermare con <OK>.	<Comm. Impostazioni> 
6. Selezionare <VCS Host/IP> e premere <OK>. Su touchscreen non si deve confermare con <OK>.	<VCS Host/IP> 
7. Cancellare l'indirizzo VCS/IP esistente usando il tasto <Canc> oppure <Corr.>.	<Canc> oppure <Corr.>
8. Inserire il nuovo indirizzo VCS/IP <b>217.117.195.104</b> . L'inserimento si effettua per mezzo della tastiera del terminale. Infine premere il tasto <OK>.	<217.117.195.104> 
9. Selezionare <VCS Port> e premere <OK>. Su touchscreen non si deve confermare con <OK>.	<VCS Port> 
10. Inserire nuovo VCS Port <b>8500</b> . Dopodiché premere tasto <OK>. L'inserimento si effettua tramite tastiera del terminale.	<8500> 
11. Selezionare <Test di connessione> e premere <OK>. Su touchscreen non si deve confermare con <OK>.	<Test di connessione> 
12. Appare <Connection OK>. Premere il tasto <Stop>. Se appare <Connection failed> anziché <Connection OK>, ripetere dal punto 6.	<Stop>
13. Aprire nuovamente il menu. Ved. punto 1.	<INFO>
14. Selezionare <Configurazione> e inserire la password <b>2005</b> . Premere il tasto <OK>. Su touchscreen non si deve confermare con <OK>.	<Configurazione> <2005> 
15. Inizia l'installazione del software. L'installazione dura 15 minuti.	

## Istruzioni per la riconfigurazione di Ingenico iPP480

1. Premere il tasto <F>.	<F>
2. Selezionare <Parametri> e premere <OK>.	<Parametri> <b>OK</b>
3. Selezionare <Tecnico> e premere <OK>.	<Tecnico> <b>OK</b>
4. Sul display compare <Password> seguita da un campo vuoto. Inserire nel campo la password <b>238324</b> e premere <OK>.	<238324> <b>OK</b>
5. Selezionare <Comm. Impostazioni> e premere <OK>.	<Comm. Impostazioni> <b>OK</b>
6. Selezionare <VCS Host/IP> e premere <OK>	<VCS Host/IP> <b>OK</b>
7. Cancellare l'indirizzo VCS/IP esistente usando il tasto <Canc> oppure <Corr.>.	<Canc> oppure <Corr.>
8. Inserire il nuovo indirizzo VCS/IP <b>217.117.195.104</b> . L'inserimento si effettua per mezzo della tastiera del terminale. Infine premere il tasto <OK>.	<217.117.195.104> <b>OK</b>
9. Selezionare <VCS Port> e premere <OK>. Sul touchscreen non si deve confermare con <OK>.	<VCS Port> <b>OK</b>
10. Inserire nuovo VCS Port <b>8500</b> . Dopodiché premere tasto <OK>. L'inserimento si effettua tramite tastiera del terminale.	<8500> <b>OK</b>
11. Selezionare <Test di connessione> e premere <OK>.	<Test di connessione> <b>OK</b>
12. Appare <Connection OK>. Premere il tasto <Stop>. Se appare <Connection failed> anziché <Connection OK>, ripetere dal punto 6.	<Stop>
13. Aprire nuovamente il menu. Ved. punto 1.	<F>
14. Selezionare <Configurazione> e inserire la password <b>2005</b> . Premere il tasto <OK>.	<Configurazione> <2005> <b>OK</b>
15. Inizia l'installazione del software. L'installazione dura 15 minuti.	

## Istruzioni per la riconfigurazione di PAX D200 Anypay

1. Premere il tasto <INFO>.	<INFO>
2. Selezionare <Parametri> e inserire <2005>. Premere <OK>. I tasti <F> e/o <INFO> consentono di navigare nel menu.	<Parametri> <2005> <b>OK</b>
3. Selezionare <Tecnico> e premere <OK>.	<Tecnico> <b>OK</b>
4. Sul display compare <Password> seguita da un campo vuoto. Inserire nel campo la password <b>238324</b> e premere <OK>.	<238324> <b>OK</b>
5. Selezionare <Comm. Impostazioni> e premere <OK>.	<Comm. Impostazioni> <b>OK</b>
6. Selezionare <VCS Host/IP> e premere <OK>.	<VCS Host/IP> <b>OK</b>
7. Cancellare l'indirizzo VCS/IP esistente usando il tasto <Canc> oppure <Corr.>.	<Canc> oppure <Corr.>
8. Inserire il nuovo indirizzo VCS/IP <b>217.117.195.104</b> . L'inserimento si effettua per mezzo della tastiera del terminale. Infine premere il tasto <OK>.	<217.117.195.104> <b>OK</b>
9. Selezionare <Test di connessione> e premere <OK>.	<Test di connessione> <b>OK</b>
10. Appare <Connection OK>. Premere il tasto <Stop>. Se appare <Connection failed> anziché <Connection OK>, ripetere dal punto 6.	<Stop>
11. Aprire nuovamente il menu. Ved. punto 1.	<INFO>
12. Selezionare <Configurazione> e inserire la password <b>2005</b> . Premere il tasto <OK>.	<Configurazione> <2005> <b>OK</b>
13. Inizia l'installazione del software. L'installazione dura 15 minuti.	

L'interlocutore locale è indicato su [www.six-payment-services.com/contatto](http://www.six-payment-services.com/contatto)

### SIX Payment Services SA

Hardturmstrasse 201  
8021 Zurigo  
Svizzera

### SIX Payment Services (Europe) S.A.

10, rue Gabriel Lippmann  
5365 Munsbach  
Lussemburgo

### SIX Payment Services (Europe) S.A.

Succursale Austriaca  
Marxergasse 1B  
A-1030 Vienna

### SIX Payment Services (Europe) S.A.

Succursale Tedesca  
Franklinstrasse 61-63  
D-60486 Frankfurt/Main

